


Lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand		Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR	
		<p>Kunststoff-Radialventilatoren - Direktantrieb Mietzsch Lufttechnik - Baureihe VRE / W - EC</p> <p>Objekt:</p> <p>Laufblad wahlweise aus PVC / PPs geschweißt / GfK laminiert, mit Auswuchtgüte G 6,3 nach ISO 1940, fliegend auf Motorwelle aufgesetzt</p> <p>Wuchtgüte und Vibrationspegel des Ventilators entsprechend ISO 14694</p> <p>Spiralgehäuse wahlweise aus PVC / PPs, einseitig saugend, mit Kondensatablaß Wellendurchgang: ohne Dichtung / GD-technisch gasdicht</p> <p>Direktantrieb mit EC-Motor mit integriertem EC-Controller, Motor außerhalb des Förderstromes Motorschutz im Motor integriert (Fehlermelderelais, öffnen bei Fehler, max. 2A-250VAC) Eingang 0-10VDC, Spannungsquelle 10V max. 10mA (für Potentiometer > 1kΩ) EMV-Störaussendung gemäß EN 61000-6-4 (Industriebereich)</p> <p>stabiler geschweißter Stahlsockel zur Aufnahme von Ventilator und Motor Korrosionsschutz: verzinkt / lackiert, inklusive Schwingungsisolatoren</p> <p>Sicherheitsanforderungen nach VDMA 24 167</p> <p>VRE ___ / 731 W ___ - EC - - - - -</p> <p>Nenngröße _____ Nennzahl _____ EC-Motor mit integriertem EC-Controller _____ Sonderausführungen _____ Gehäusestellung / Drehrichtung _____ Werkstoff Gehäuse / Laufblad _____</p> <p>Volumenstrom : _____ m³/h Totaldruckerhöhung : _____ Pa Temperatur des Fördermediums : _____ °C Motorleistung : _____ kW Spannung / Frequenz : _____ V _____ Hz Motornennstrom : _____ A Ventilatorzahl : _____ U/min Schallpegel L_{A3m} : _____ dB(A) Masse : _____ kg</p> <p>Fördermedium/Verwendungszweck:</p> <p>Zubehör und Sonderausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Gehäuseanschluß saugseitig: ELA-elast. Anschluß rund / KOF-Kompensator mit Flansch ◆ Gehäuseanschluß druckseitig: ELA-elast. Anschluß / KOF-Kompensator mit Flansch ◆ Kondensatablauf: Bohrung mit Verschuß / Stutzen mit Verschuß oder mit Verschraubung ◆ Splitterschutz: Weichfolie / aus Weichfolie mit Drahtgitter ◆ Wetterschutz für Motor ◆ Reinigungsöffnung ◆ Reparaturschalter: lose / montiert, 3-polig mit Hilfskontakt / 6-polig mit Hilfskontakt ◆ Motorschutzschalter: lose / angebaut ◆ Sonstiges 				